

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-cryptobox-cr-600-hd-iptv-p-3360.html>

Dekoder Cryptobox CR 600 HD IPTV



Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	CR 600 HD IPTV
Producent	Ab-com

Opis produktu

Cryptobox CR 600 HD IPTV



Cryptobox CR 600 HD IPTV jest to tuner oparty na najnowszym procesorze Dual Core 600Mhz MIPS. Posiada nową generację pamięci operacyjną DDR III. Pozwala to na sprawne i szybkie działanie dekodera. Tuner ten może być sterowany urządzeniami opartymi na systemie Android, jak również wysyłać do nich obraz i wiele więcej. Na dekodery można oglądać serwisy dostępne z IPTV, jak i nagrywać w czasie rzeczywistym oraz poprzez funkcję EPG. CR 600 HD posiada Fastscan dla polskich operatorów platform sat (NC+, Polsat, TNK, NNK). Karta Polsatu działa w slotcie na kartę po podaniu odpowiednich danych. Tuner ma możliwość aktualizacji z serwera wpisanego w oprogramowanie, tak więc nie ma potrzeby szukania aktualizacji jak i polskich list kanałów. Dekoder obsługuje wszystkie karty naszych operatorów, jak i karty popularnych Splitterów.



Specyfikacja:

- nowy procesor CPU Dual Core 600Mhz MIPS
- nowa generacja pamięci DDRIII
- IPTV - oglądanie telewizji z internetu
- ANDROID - przesyłanie obrazu HD i SD do urządzeń Android
- 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
- 1x DVB-S2 / DVB-S tuner
- 1x czytnik kart
- 1x HDMI port
- 1x SCART
- 1x RS232
- 2x USB 2.0 (1x z przodu, 1x z tyłu)
- 1x LAN RJ 45
- 1x S/PDIF
- Fast Scan
- Chipset: ALI3511
- Flash Memory: 8 MByte
- poziom sygnału -65 do -25 dBm
- LNB power and polarization
- Vertical: +13V/+14V,
- Horizontal: +18V/+19V
- Power max.25W
- 950 MHz do 2150 MHz
- DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
- 7-segmentowy display
- 7-dniowy EPG
- Time Shift, nagrywanie i funkcja PVR
- PIG (Picture in Graphic)
- FTP menager
- gry, pogoda, informacje giełdowe, internetowe funkcje i dużo więcej...
- automatyczna konwersja PAL/NTSC
- 6000 stacji TV/Radio
- aż 26 możliwych grup kanałów ulubionych
- wsparcie FAT32 i NTFS
- Mediaplayer z wsparciem dla: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4



Oprogramowanie i instrukcja wgrania oprogramowania:

- Aktualne oprogramowanie znajduje się [>>tutaj](#)
- Instrukcja:

- przekopiować plik na pendrive
- podłączyć pendrive do tunera poprzez port USB
- wejść z pilota (menu/media) na USB
- podświetlić oprogramowanie
- wcisnąć OK
- po aktualizacji zawsze należy przywrócić ustawienia fabryczne (menu/instalacja/ustawienia fabryczne/wszystkie ustawienia fabryczne)
- po restarcie: wybieramy "język polski", a następnie z menu/x-tras/dodatki sieciowe/OK/settings/lista @jakitaki ---> patrz data wydania
podświetlić --> OK --> zmienić na "aktualizuj"

- Nasza wersja instrukcji:

- 1) wgrywamy soft na sformatowanego pen
- 2) podłączamy pen do dekodera i kablem Ethernetowym Internet
- 3) poprzez przycisk Menu wchodzimy w Multimedia i wybieramy USB - wgrywamy softa
- 4) po samoczynnym restarcie dekodera wchodzimy w pierwszą opcję (Instalacja) i wybieramy Przywróć ustawienia fabryczne (wszystkie) - akceptujemy
- 5) wybieramy z pierwszego menu Język Polski i wciskamy Exit
- 6) wchodzimy w Xtras i Połączenie FTP

7) łączymy się z Internetem i wchodzimy w Settings, a następnie schodzimy na sam dół i z drugiej strony wybieramy bukiet list kanałów nazwany Jakitaki (8fav lub 26fav) - zwykle jest to opcja przedostania na liście bukietów
8) wgrywamy klikając Akceptuj (należy przejść strzałeczką w prawo), a po szczęśliwej instalacji (Udane) wychodzimy przyciskiem Exit (chwilę to potrwa zanim wyjdzie do głównego ekranu)
9) klikamy OK i przyciskiem Fav wybieramy listę, która ma być domyślną (3 w kolejności to lista NC+)
10) potwierdzamy OK na kanale, który ma być startowym i przyciskiem Standby wyłączamy dekoder (wówczas zapamięta on sobie domyślną listę kanałów i kanał, który wybraliśmy)

Nowe oprogramowanie i instrukcja instalacji:

- Nowe oprogramowanie znajduje się >>[tutaj](#)
- Instrukcja:

1) wchodzimy w pierwszą opcję (Instalacja) i wybieramy Przywróć ustawienia fabryczne (wszystkie) - akceptujemy
2) wybieramy z pierwszego menu Język Polski i wciskamy Exit
3) poprzez przycisk Menu wchodzimy w Multimedia i wybieramy USB - wgrywamy softa