

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-dual-sky-el020-el021-el022-lnb-wideband-p-9612.html>



Konwerter DUAL SKY EL020 EL021 EL022 LNB WIDEBAND

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64908354
Kod producenta	ES BEŻOWE PUDEŁKO
Kod EAN	5000267124278
Producent	CARDSPLITTER.PL

Opis produktu

Konwerter Satelitarny

Konwerter DUAL SKY EL022

Polsat NC+ TNK

Konwerter Twin służy do odbioru sygnału z jednego satelity przez dwa niezależne tunery lub do tunerów z dwoma wejściami. Posiada przesuwaną osłonę przeciwdeszczową oraz jest wodoodporny. Konwerter pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę

konwerter satelitarny typu Twin pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę w jakości **SD oraz HD, FullHD, 3D 4k**. Twin charakteryzuje się dwoma wyjściami zawierającymi pełne pasmo satelitarne z możliwością podłączenia bez pośrednio dwóch odbiorników satelitarnych lub jednego PVR.

Główne zalety konwertera:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Niski współczynnik szumów
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66

Konwerter pełno zakresowy umożliwia odbiór przekazów satelitarnych w dwóch niezależnych punktach - montowany w ognisku anteny satelitarnej dokonuje przemiany sygnału satelitarnego na niższą częstotliwość dostosowując go do możliwości odbiorczych tunerów TV-SAT. Pozwala na odbiór programów satelitarnych nadawanych z polaryzacją poziomą (H) i pionową (V) - wybór polaryzacji następuje przez podanie napięcia zasilającego z odbiornika sat odpowiednio 18V lub 14V.

Konwerter Wideband LNB 2 drożny EL020 wymaga konfiguracji tunerów satelitarnych w menu dekodera , działa poprawnie z dekodernami:

- SKY Q
- Polsat Evobox
- NC+ ULTRABOX HD
- VU+ UNO 4K SE
- VU+ ULTIMO 4K
- VU+ UNO 4K
- oraz inne z systemem ENIGMA2 (urządzenie musi obsługiwać wideband).

LNB różni się od standardowych konwerterów typu quattro tym iż posiada dwa wyjścia sygnału H+V zamiast czterech, dlatego instalacja oparta o jednego satelitę wymaga tylko dwóch przewodów satelitarnych poprowadzonych od LNB do multiswitcha.

Można zatem dokonać montażu takiego konwertera na istniejących kablach w domu klienta bez konieczności doprowadzania kolejnych przewodów.

- **Zakres częstotliwości na wejściu:** 10.7 - 12.75 GHz
- **Zakres częstotliwości na wyjściu:** pionowy: 290 - 2340 MHz

poziomy: 290 - 2340 MHz

- **Częstotliwość fazy hałasu:** -50dBc/Hz @ 1KHz (Max.)

-75dBc/Hz @ 10KHz (Max.)

-95dBc/Hz @ 100KHz (Max.)

- **Współczynnik szumów:** 0.1 dB (Typ.)
- **Zysk konwersji:** 50 - 60 dB
- **Zysk zmienności:** 7 dB (max.) @ full band
- **Zysk w zakres 26 MHz:** +/-0.5dB (Typ.)
- **Odrzucenie obrazu:** 40 dB (Min.)
- **Zużycie prądu:** 0.85W (max.) (70mA @ +12V DC)
- **Zasilanie:** 9 - 19V DC
- **Typ złącza na wyjściu:** 75 OHMS złącze żeńskie typu F
- **Zakres temperatur pracy:** -40°C - +60°C

POSIADAMY SZEROKI ASORTYMENT AKSESORII TV SAT

PONIŻEJ ZDJĘCIA PODGLĄDOWE ZAPRASZAMY

