

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/konwerter-quattro-lte-lnc544-p-2214.html>



Konwerter Quattro LTE LNC544

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FTE
Producent	FTE

Opis produktu

Konwerter Ouattro LTE LNC544



Konwerter quattro posiada 4 wyjścia, przez które przekazywane są **rozdzielone polaryzacje** i pasma z satelity:

HL - polaryzacja pozioma (dolne pasmo) - zakres 10,7-11,75 GHz; napięcie: 18V

HV - polaryzacja pozioma (górne pasmo) - zakres 11,75-12,75 GHz; napięcie: 18V

VL - polaryzacja pionowa (dolne pasmo) - zakres 10,7-11,75 GHz; napięcie: 14V

VH - polaryzacja pionowa (górne pasmo) - zakres 11,75-12,75 GHz; napięcie: 14V

Nie należy mylić konwertera quattro z konwerterem typu quad. Konwerter quad i quattro z

reguły wizualnie są bardzo podobne: mają zbliżony kształt i rozmiary oraz taką samą liczbę wyjść – 4.

Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że konwerter quad posiada zsumowane polaryzacje na każdym z wyjść i służy do bezpośredniego podłączenia maksymalnie czterech odbiorników. Wykorzystuje się go w prostych instalacjach domowych.

Tymczasem **konwertera quattro nie podłącza się bezpośrednio do odbiorników satelitarnych. Konwerter quattro używa się w dużych instalacjach zbiorczych**, w których z wykorzystaniem multiswitchy współpracuje on z wieloma zestawami odbiorników SAT. Instalacja oparta na multiswitchach, antenie satelitarnej i konwerterach quattro oraz dodatkowych urządzeniach może zapewnić niezależny sygnał satelitarny nawet dla kilkuset odbiorników jednocześnie.

Dane techniczne

Wzmocnienie:	55 dB min.
Współczynnik szumów:	0,3 dB
Pobór prądu:	170 mA max
Masa:	340 g
Zabezpieczenie złącza F:	TAK (plastikowa zsuwana osłona)
Średnica uchwytu:	40 mm
Zakres częstotliwości odbioru	
LOW:	10,7 - 11,7 GHz
HIGH:	11,7 - 12,75 GHz
Zakres częstotliwości oscylatora:	
LOW:	9,75 GHz
HIGH:	10,6 GHz
Częstotliwość wyjściowa:	900 - 2200 MHz

Gwarancja 24 miesiące