

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/laczowka-zasilania-lz-6-p-2041.html>

Łączówka zasilania LZ-6

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LZ-6

Opis produktu

LZ-6 jest urządzeniem biernym, pomagającym w uporządkowanym rozgałęzieniu zasilania z jednego zasilacza większej mocy. Łączówka rozgałęzia zasilanie na 6 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem i posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika). LZ-6 posiada dwa gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwia połączenie albo za pomocą wtyku DC 2.1/5.5, albo odizolowanymi przewodami. Pozwala to również łączyć szeregowo ze sobą łączówki np. zasilanie do gniazda DC IN, z zacisków kablowych (DC IN), za pomocą przewodu WT-2.1 do drugiej łączówki LZ-6.

Urządzenie idealnie nadaje się do połączenia zasilacza z wtykiem 2.1/5.5mm z przewodami YAP75, zasilającymi kamery. Kabel do telewizji przemysłowej YAP75-0,59/3,7+2x0,5 posiada 2 żyły po 0,5mm². Rezystancja teoretyczna to 3,4Ω/100m. Producent przewodu podaje 5,5Ω/100m. Zasilając kamerę napięciem 12V kablem YAP75 i zakładając spadek napięcia do 11V zasilanie można przesłać na odległości podane w tabelce.



Max. Prąd	Długość dla $R=3,4\Omega/100m$	Długość dla $R=5,5\Omega/100m$
150mA kamera	98 metrów	60 metrów
650mA kamera + termostat	22 metry	14 metrów

Są to więc maksymalne odległości, jakimi możemy zasilać kamery na 12V, przy użyciu kabla YAP-75-0,59/3,7+2x0,5.

Obudowa umożliwia zamontowanie jej za pomocą wkrętów lub opaski zaciskowej do masztu lub ściany (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu).

Bezsprzeczną zaletą stosowania LZ-6 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.

DANE TECHNICZNE

Ilość wyjść zasilania:	6
Ilość wejść zasilania:	2
Maksymalne napięcie zasilania:	DC 0-24V (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania:	Listwa zaciskowa: 6 A Gniazdo 2.1/5.5mm: 4 A
Maksymalny prąd jednego wyjścia:	1A

Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Typ złącz wejść zasilania:	Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Typ złącz wyjść zasilania:	Zaciski kablowe
Temp. pracy / wilgotność wzgl.:	-50° ... +55°C /
Wymiary (szer. x wys. x gł.) / waga:	120x91x37 mm / 99g



Konstrukcja obudowy umożliwia zamocowanie łączówki na ścianie jak i na maszcie, np. opaską zaciskową.



Gwarancja 24 miesiące