
Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 04:14

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-combo-satlink-ws6979-s2t2-p-4319.html>



Miernik combo Satlink WS6979 S2/T2

Cena	1 639,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Satlink WS6979 S2/T2
Kod producenta	CHE
Producent	SatLink

Opis produktu

Miernik combo Satlink WS6979 S2/T2



**Miernik sygnału firmy Satlink model WS-6979 COMBO z wbudowanym zasilaniem.
Umożliwia pomiar sygnału satelitarnego i naziemnego.**



WŁAŚCIWOŚCI

TYP	COMBO
PODGLĄD KANAŁÓW	TAK
WBUDOWANE ZASILANIE - AKUMULATOR	TAK
RODZAJ SD/HD	HD - POMIAR SYGNAŁU SD I HD



Miernik sygnału firmy Satlink model WS-6979 COMBO z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną lub naziemną. Miernik posiada wpisane kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery) dodatkowo jest możliwość edycji każdego parametru. Model WS-6979 COMBO posiada pomiar kanałów DVB-S2/T2.

W komplecie zasilacz oraz przewód zasilający do kamer 12V. Menu miernika w języku polskim co sprawia go prostym w użyciu.

Specyfikacja:

- miernik DVB-S2 DVB-T2 HD Mpeg4 combo
- wskazanie siły i jakości sygnału
- procentowe wskazanie jakości sygnału
- sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia)
- bateria LI-ION (7,4V 3000mAh)
- możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2 oraz 22 kHz
- możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB
- łatwy w przenoszeniu

Product Description

Standards: DVB-S2/S, DVB-T/T2

Connector Type F Type

Input Frequency 950 to 2150 MHz

Signal Input Level - 65 to -25 dBm

Band Switch Control 22KHz

LNB Supply 13V/18V, IMax 400mA

Demodulation Type QPSK,8PSK,16APSK

Symbol Rate 2

Connector Type FEMALE Type

Input Frequency 48 to 862 MHz

Signal Input Level -79.5dBm (MAX)

ANT Supply 5V, 12V/17V Imax 100mA

Demodulation Type QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

LCD Type TFT TRANSMISSIVE

Number of Dots 480(RGB) x272

Active area (WxH) 95.04x53.86 mm2

Connector Type 3.5 mm jack

Video Output CVBS,

Audio output Stereo Audio L/R output

HDMI output connector

Format HDMI 1.3a

Connector Type 3.5 mm jack

Video input CVBS,

Audio input Stereo Audio L/R input

Video decompression MPEG-2 MP@HL, MPEG-1 Decoding,MPEG-4 ASP@L5 HD

resolution,H.264 MP&HP@L4,HW JPEG decoding

Resolving rate PAL-25 frame@720*576,NTSC-30 frame@720*480,

Signal compatibility Support conversion for different video formats

Video Format 4:3,16:9,By Pan & Scan and Letter Box conversion

Audio decompression MPEG-1 Layer I/II □MPEG-2 Layer I/II,

Audio output mode Stereo, Mono,R/L

Connector USB

Data protocol USB2.0 interface

File management system NTFS,FAT32,FAT16

file format wma,mp3,mp4,avi,jpg,jpeg,bmp,img

Microprocessor NOVATEK

Clock Frequency 500MHz

SDRAM Memory 1Gbit DDR3

Li-Ion Battery 7.4V/3000mAh(The machine behind labeling
shall prevail)

Adapter OUTPUT :DC12V/1.5A, INTUPT :100-240VAC 50/60Hz(Will
be subject to actual configuration)

Power consumption Max. 10W

Size (W x D x H) 9.5x15.5x4.5(cm3)