

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 08:56

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-digital-satellite-finder-gtmedia-freesat-v8-ver2-p-6033.html>

Miernik Digital Satellite Finder GTMedia FreeSAT V8 ver.2



Cena	349,99 zł
Numer katalogowy	FreeSAT V8 ver.2
Kod producenta	DMT
Kod EAN	8437017818588

Opis produktu



**Oferowany produkt to nowa odsłona znanego cyfrowego miernika satelitarnego
FREESAT od GTMEDIA - wersja 2.**



Główne cechy produktu:

1. Pomiary sygnałów DVB-S / S2 / S2X, H.265 dekodowanie sprzętowe
2. Cyfrowy miernik satelitalny do szybkiego ustawiania anten satelitalnych
3. 3.5 calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości
4. Akumulator litowo-jonowy (7,4 V / 3000 mAh), do 4 godzin pracy
5. Obsługa wejścia AV i funkcja wyjścia AV/HDMI
6. Wyświetlanie panelu stanu 13V / 18V / LOCK, bezpośrednio na wyświetlaczu
7. Wsparcie dla DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS i LNB 22 kHz
8. Zabezpieczenie przed zwarciem LNB
9. Wyświetlanie mocy/poziomu baterii



3,5-calowy

WYŚWIETLACZ LCD

o wysokiej rozdzielczości

SPECYFIKACJA:

Możliwości systemu	Full HD DVB-S / S2 / S2X / H.264 , w pełni zgodny z DVB
Dekodowanie wideo	AC-3, MPEG-2 MP / HL; H.264 BP MP i HP / L4.1; profil AVS / L6.1 / 4.0 / 2.0
PAL / NTSC	Automatyczna konwersja PAL / NTSC
Liczba kanałów	6000 kanałów programowalnych TV i radio
Ulubione	8 różnych ulubionych grup
Język OSD	Angielski Niemiecki Francuski Portugalski Hiszpański Włoski Rosyjski Turecki Polski Arabski Farsi Espanol Deutsch
Kolor OSD	16-bitowe menu OSD z funkcją przeciwdziałania migotaniu
Wyszukiwanie kanałów	Wyszukiwanie kanałów automatyczne, ręczne lub sieciowe
Edycja kanału	Różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, pomijanie, usuwanie, zmiana nazwy, wyszukiwanie, sortowanie)
Menu	Instalacja Plug and Play, z łatwym w użyciu menu
Aktualizacja	Aktualizacja oprogramowania przez USB
Zapisz kanał	Automatyczne zapisywanie ostatniego kanału
Bateria Li-oN	Bateria 3000mA
Zasilacz	DC12V / 1500mA (wejście 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz)

Wydajność

1. Zasoby systemowe:

Pamięć flash	64 Mb pamięci seryjnej
Pamięć DDR3	1 GB pamięci DDR3

2. Wejście LNB / Tuner:

Złącze	Typ F, męski
Zakres częstotliwości	950MHZ-2150MHZ
Impedancja wejściowa	75Ω
Poziomy sygnału	-65dBm ~ -25 dBm
Aktywna moc antenowa	13 / 18V DC 400mA MAX, ochrona przed przeciążeniem
LNB	22 KHz
DiSEqC	Wersja 1.0 / 1.1 / 1.2

3. Demodulator:

	QPSK (S), QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK (S2)
Zakres modulacji	2 Mb / s ~ 45 Mb / s
Możliwości SCPC i MCPC	tak
Inwersja spektralna	Automatyczna konwersja



Zawartość zestawu:

- Cyfrowy miernik satelitarny
- Adapter
- kabel AV
- kabel do ładowania (gniazdo zapalniczki)
- torba transportowa
- instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi

Link: <https://cardsplitter.pl/images/pdf/v8v2pl.pdf>

Najnowsza wersja oprogramowania

Link: https://cardsplitter.pl/images/pdf/GTMEDIA_V8Finder-METER_20190521.zip

Poprawiono:

- Zweryfikowano wartość paska sygnału
- Dodano zdefiniowany przez użytkownika region listy satelitów
- Dodano region listy satelitów {35E ~ 7W}
- Obsługiwany grecki interfejs użytkownika
- Obsługa częstotliwości LNB: 3620/11200/10678
- Przycisk INFO strona 1: pokaż informacje satelitarne
- Przycisk INFO strona 2: pokaż informacje o TP
- Przycisk INFO strona : pokaż informacje o programie
- Poprawiono czułość tunera
- Naprawiono niektóre błędy z QA
- Dodano użytkownikowi możliwość aktualizacji / kopii zapasowej za pomocą USB
- Menu główne / Konfiguracja systemu / Ustawienia OSD / Wyświetlanie napisów włączone lub wyłączone.

Aktualizacja:

- pobrać plik z softem
- rozpakować plik
- plik V8FinderMeter.bin wgrać na USB najlepiej pendrive'a
- umieścić pendrive'a z plikiem w USB w mirniku
- następnie włączamy miernik wchodzimy w menu NARZĘDZIA - USB Uaktualnij - Typ: All Code, Plik V8FinderMeter.bin i wybieramy start
- po aktualizacji miernik uruchomi się ponownie z nowym oprogramowaniem

