

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 14:48

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/miernik-dvb-ss2-digitsat-sm-800-p-5418.html>

Miernik DVB-S/S2 DIGITSAT SM-800



Cena	420,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM-800
Kod producenta	Phu Saturn
Kod EAN	5901592806016

Opis produktu

Miernik DVB-S/S2 DIGITSAT SM-800



DIGITSAT SM-800 to idealny miernik do szybkiego, dokładnego i prostego wyszukiwania sygnału satelitarnego. Umożliwia pomiar w standardach **DVB-S** i **DVB-S2**. Miernik posiada kolorowy wyświetlacz o przekątnej 6 cm, który idealnie sprawdzi się w pracy przy słabym oświetleniu. Urządzenie jest bardzo intuicyjne i proste w obsłudze. W celu sprawnej i dokładnej analizy awarii i regulacji systemu satelitarnego, miernik oferuje zintegrowany pomiar widma i konstelacji. Urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów jak C/N (dB) i PWR (dBuV, dBm), MER (dB) oraz poziom błędów BER.



Informacje użytkowe miernika :

- miernik umożliwia pomiar sygnału w standardach DVB-S i DVB-S2,
- posiada kolorowy wyświetlacz 2,1 " TFT LCD - podświetlany o przekątnej 6 cm, który ułatwia pracę przy słabym oświetleniu
- menu miernika w języku angielskim, wbudowany kalkulator kątów ustawienia anteny
- w menu miernika zaprogramowanych jest kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery)
- dodatkowo umożliwia zapamiętywanie parametrów transponderów, oraz identyfikację konkretnego satelity i jego pozycji
- miernik oferuje zintegrowany pomiar widma i konstelacji co ułatwia dokładną analizę awarii i regulacji systemu satelitarnego
- miernik pozwala na procentowy pomiar jakości i siły sygnału z konkretnej częstotliwości transpondera,
- sygnalizacja dźwiękowa siły sygnału, wykres konstelacji
- urządzenie pozwala na pomiar takich parametrów jak C/N (dB) i PWR (dBuV, dBm), MER (dB) oraz poziom błędów BER
- możliwa obsługa i sterowanie sygnałami DiSEqC 1.0, 2.0, 22kHz
- napięcie zasilania konwertera 13-18V poprzez kabel antenowy
- zasilanie miernika z wbudowanego akumulatora Li-Ion lub poprzez zasilacz 12V 2A (zasilacz w komplecie)
- dodatkowo w komplecie pokrowiec z paskiem do zawieszenia na ramieniu
- gniazda typu F jako wejście sygnału SAT z konwertera poprzez tzw beczkę
- jakość wykonania średnio-wysoka, wymiary:180x80x50 mm, waga z akumulatorem: ok. 0,3 kg, całość w opakowaniu ok. 0,4 kg



Dane techniczne:

- identyfikacja: DVB-S, DVB-S2
- demodulacja: QPSK, 8 QPSK
- prędkość transmisji: 2~90MSPS
- częstotliwość wejściowa: 950-2150 MHz
- impedancja wejściowa: 75Ω
- min. poziom wejściowy: 35dBuV
- max. poziom wejściowy: 90dBuV
- zasilanie LNB: pion 13V, poziom 18V, 500mA
- pasmo: C/Ku-band
- typ przełącznika: DiSEqC1.0, DiSEqC1.1
- wyszukiwanie satelity: wyświetla siłę sygnału dla wybranej częstotliwości
- edycja TP: częstotliwość, prędkość transmisji, polaryzacja (950-2150MHz)
- analiza spektrum: wyświetla wykres dla wybranej częstotliwości
- konstelacja: 8PSK lub QPSK
- obliczanie kąta: azymut, wzniesienie, polaryzacja
- porty: mini USB, LNB in, DC

Zestaw:

- miernik DIGITSAT SM-800
- pokrowiec
- zasilacz 230V
- instrukcja obsługi

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu
(max 30kg w jednej paczce przesyłki kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

Zobacz koniecznie:

- [Nowości](#)
- [Promocje](#)
- [Polecamy](#)
- [Hity](#)

Masz pytania? ----> [Zapraszamy do kontaktu \(kliknij\)](#)