Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:25

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/alnb-octo-abovio-p-3203.html



aLNB Octo abovio

Cena	**199,00 zł**
Cena poprzednia	~~**150,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**aLNB Octo**
Producent	**Abovio**

Opis produktu

aLNB Octo abovio



Konwerter satelitarny **aLNB Octo** umożliwia odbiór sygnałów satelitarnych i ich dalszą dystrybucje do ośmiu odbiorników jednocześnie.

Cechy produktu:

- Osiem niezależnych wyjść pełnopasmowych (fullband)

- Niskie zużycie energii
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Wysoka trwałość i stabilność pracy
- Duże wzmocnienie
- Niski współczynnik szumów

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości wejściowej: Niskie pasmo: [GHz] 10.7 ~ 11.7
- Zakres częstotliwości wejściowej: Wysokie pasmo: [GHz] 11.7 ~ 12.75
- Zakres częstotliwości wyjściowej: Niskie pasmo: [MHz] 950 ~ 1950
- Zakres częstotliwości wyjściowej: Wysokie pasmo: [MHz] 1100 ~ 2150
- Częstotliwość oscylatora: Niskie pasmo: [GHz] 9.75
- Częstotliwość oscylatora: Wysokie pasmo: [GHz] 10.6
- Współczynnik szumów: [dB] 0,2 (typ)
- Stabilizacja częstotliwości LO: [MHz] ±1(dokładność początkowa przy 25℃)
- Szumy fazowe LO przy 1K Hz: [dBc / Hz] -50
- Szumy fazowe LO przy 10K Hz: [dBc / Hz] -75
- Szumy fazowe LO przy 100K Hz: [dBc / Hz] -90
- Wzmocnienie: [dB] 58 ~ 68
- Nierównomierność wzmocnienia: [dB] 8
- Emisja zakłóceń (1.7GHz): -46 (max)
- Izolacja przesłuchów: [dB] 20 (min)
- Sygnał sterujący [V]: 11.0 ~ 14.5V
- Sygnał sterujący [H]: 16.0 ~ 20.0V
- Sygnał sterujący (wysokie pasmo): [kHz] 22 ± 4
- Zakłócenia wejściowe: [dBc] -45(max)
- O/P VSWR: [dBc] -45(max)
- Zasilanie DC: 12V ~ 20V przy 250mA[max] V/mA
- Impedancja wyjściowa: [Ω] 75
- Temperatura pracy: - 20 ~ + 70 ℃
- Obudowa: plastik