

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 09:34

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/enigma-2-pro-showbox-5000-hd-p-4086.html>

ENIGMA 2 PRO SHOWBOX 5000 HD



Cena	349,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ENIGMA 2 PRO SHOWBOX 5000 HD
Kod producenta	ENIGMA 2 PRO SHOWBOX 5000 HD

Opis produktu

Cechy produktu	
Kompresja	H.264 Full HD
Oprogramowanie	Linux Enigma 2
Główce	DVB-S2
Obsługa Unicable	Unicable I EN50494
Pay TV	CX CI
Nagrywanie PVR	PVR - zew. USB 2.0 PVR - zew. SATA
Wyświetlacz	VFD
Internet	LAN - RJ45 LAN - WiFi po USB
Dodatkowe funkcje	Obsługa IPTV

Enigma 2 256MB PRO ShowBox 5000 HD

Enigma 2 256MB PRO Witamina to dekodery wyposażony w NAND 2Gb, RAM 256MB oraz system Linux zgodn z Enigma2. Produkt posiada długoterminowe, pełne wsparcie polsko-słowackie, które zapewnia odpowiednią wiedzę na temat produktu.

Nowa wersja oprogramowania Enigma 2 PRO 256 megabajtów została zbudowana na platformie Linux dzięki czemu zapewnia wysoką stabilność pracy oraz duże możliwości. W rozwój oprogramowania byli zaangażowani najlepsi programiści z całej Europy.

Produkt Enigma 2 PRO zapewnia ogromną liczbę dostępnych wtyczek, takich jak Radio internetowe, telewizja IPTV, pogodę, odtwarzacz multimedialny i wiele innych, a to wszystko

dostępne bezpośrednio z menu odbiornika

Zrzuty ekranu:

Podstawowe dane techniczne urządzenia:

Specyfikacja

- CPU 450MHz STi SH4
 - MPEG-4
 - H.264 Full HD
 - NAND flash 2 GB
- Obsługa do 6000 kanałów
- dane EPG na 7 dni w kalendarzu
- Język oprogramowania - Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, duński, czeski, polski
 - 2 sloty na moduły
 - 1 gniazdo kart dla Conax
- funkcja odtwarzania plików (DivX, XviD, AVI, MKV, itd.)

Interfejs

- złącza 2 x typu F 75 omów
- demodulacja QPSK / 8PSK (DVB-S / S2)
 - DiSEqC wersja 1.0, 1.2, USALS

Obraz i przetwarzania dźwięku

- wideo MPEG-2 MP @ ML MPEG-4 HD HP @ L3 PAL
- dekodery audio MPEG-1 Layer I, II i III, Dolby-AC3 audio

Panel przedni

- wyświetlacz VFD, 2 x LED
- 7 przycisków (tryb czuwania, menu, OK, VOL, VOL +, CH, CH +)
 - Slot karty dostępu 1 x
 - gniazdo dla modułu 2 x

-
- Wersja USB 1.1 / 2.0 (5 VDC 1 max)

Panel tylny

- 2x SCART
- 2x RCA zestaw
- 1x S/ PDIF
- HDMI 1,3a (wsparcie 1080p)
- RS -232C x 1 (9-pin)
- wersja USB 1.1 / 2.0 (5 V DC 1 A max)
- LAN RJ45 (adres MAC)
- kabel zasilający jest prawidłowo podłączony
 - Wejście/Wyjście antenowe
 - Wejście/Wyjście LNB
- Przełącznik Włączanie / wyłączanie

Zasilania

- zakres AC 90 250 50/60 Hz
- Moc 45 W Maksymalna
- energii w spoczynku 0,7 W (tryb czuwania)