Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:26

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/ferguson-pvr-9000-df-80gb-p-275.html



FERGUSON PVR-9000 DF 80GB

Cena	**300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PVR9000**
Producent	**Ferguson**

Opis produktu

Dekoder używany, sprawdzony w serwisie, w pełni sprawny (**6 miesięcy gwarancji**)

Ferguson DF 9000 PVR 80 GB

- obsługa kilku konwerterów sterowanych sygnałami DiSEqC1.0; 22kHz lub 0/12V,
- wyjście sygnału video CVBS i RGB,
- obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- możliwość uaktualniania oprogramowania przez port RS-232
- 8 list programów ulubionych
- podgląd obrazu w grafice
- różne tryby odtwarzania nagrań
- stop klatka i odtwarzanie klatka po klatce
- jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie z opóźnieniem tego samego programu
- do 44 godzin nagrania na wbudowanym dysku 80GB
- pamięć do 5000 kanałów
- 2 gniazda CI dla modułów
- czytnik kart współpracujący z kartami Cyfry+
- automatyczne zapamiętywanie ostatniego kanału

TUNER CYFROWY I DEMODULATOR
Zgodność systemu pełna zgodnosc ze standardami DVB i MPEG2
Demodulacja QPSK
Prędkosc transmisji 2 - 45 Ms/s
Złacze wejściowe 2x IEC (M/F)
Częstotliwość sygnału wejściowego 950 - 2150 Mhz
Zasilanie konwertera Polaryzacja: 13 ~ 18 V dc
Prad: 600 mA (Max)
Zabezpieczenie Przeciw przeciążeniowe
DiSEqC Kompatyblijny z DiSEqC 1.2

Kontrola przełączania pasm czestotliwości 22 kHz Tone

DEKODOWANIE SYGNAŁU A/V

Strumień przesyłu danych MPEG - 2
Standard Dekodera Video MPEG - 2 MP@ML
Prędkość wejściowa 15 Mbit/s
Stosunek wymiarów obrazu 4:3, 16:9 (Letter Box)
Rozdzielczość 720x576 (PAL), 720X480 (NTSC)
Standard Dekodera Audio MPEG Poziom I i II
Rodzaj sygnału Audio Pojedyńczy Kanał/Podwójny Kanał
Połączenie Stereo/Stereo
Częstotliwość Próbkowania 32, 44,1 i 48 kHz
Grafika 256 pelen kolor

PAMIECI

Procesor STMicroelectronics STi5518
Pamięć typu Flash 2 Mb
Grafika i Pamięć Systemu (SDRAM) 8 Mb
Gniazdo CI 2x JEIDA 4.0 PCMCIA typ I

1xPCMCIA typ II

WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO/VIDEO

Video output 1x RCA
AUDIO R/L 2x RCA
RS 232 C 9 pin DB9(M)
Współczynnik Transmisji Danych 115 Kbps
DCE(DSR) DTE(PC)
2x SCART 1x S-VHS,

ZASILANIE

Napięcie zasilania 90 - 250 V AC, 50 Hz/60 Hz
Pobór energii 30 W

OTOCZENIE

Temperatura użytkowania + 5 °C ~ + 50 °C
Temperatura magazynowania - 40 °C ~ + 65 °C

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Liczba przyciskow 41
Zasieg operacyjny 10 m
Zasilanie 2 X 1.5V (AAA)

Gwarancja 6 miesięcy.





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowo :: Bez dodatku , Karta MIX z 30 dniowym pakietem START , Karta CONAX z pakietem START na 12 miesięcy