Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:40

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/ferguson-uci-8018-usb-p-434.html

FERGUSON UCI 8018 USB



Cena	**200,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**8018**
Producent	**Ferguson**

Opis produktu

Ferguson Af-8018usb to kultowy model w gamie tunerów tej marki. **Wyposażony w dwa gniazda na moduły dostępu warunkowego CAM.** Doskonale współpracują W nim moduły dostępu warunkowego typu: X cam, Reality cam, Matrix, Zeta, Diablo i inne. **Tuner posiada czytnik kart (gdzie może pracować oryginalna legalna karta np.C+, Anaconda czy Didem. Dodatkowo tuner ten wyposażony jest w uniwersalny moduł dostępu warunkowego typu UCAS PROGRAMOWALNY (może działać jak bloker) RC.** Moduł UCAS pozwala na odbiór programów nadawanych w systemie SECA, Viaccess, Conax, Nagra, Irdeto, Betacrypt.

Tuner ten posiada oprócz menu w polskiej wersji językowej (polską grafikę ekranową) możliwość zaprogramowania 4000 kanałów (3000 TV i 1000 radiowych), możliwość tworzenia własnych list programów ulubionych. Dodatkowo tuner ma wbudowany generator sygnału DiSEqC (1.0 i 1.2), przelotka do drugiego tunera, modulator, dwa złącza SCART oraz Cinch Audio i Video. Tuner posiada również wbudowane optyczne wyjście cyfrowe audio (Digital Audio Output) oraz port USB przez który w łatwy sposób można zgrywać stream (obraz i dźwięk) do komputera.

Parametry techniczne:
- polska grafika ekranowa
- 4000 kanałów (3000 TV i 1000 radiowych)
- możliwość tworzenia własnych list programów ulubionych
- DiSEqC 1.0 - współpraca z 4 konwerterami
- współpraca z obrotnicą DiSEqC 1.2
- współpraca z obrotnicą DiSEqC 1.3 USALS
- wbudowana obsluga telegazety
- obsluga napisów ekranowych
- 2 x SCART + Cinch Audio i Video
- modulator

- Digital Audio Output
- możliwość programowania przez złącze RS232
- wbudowany system SkyCrypt

I. TUNER CYFROWY I DEMODULATOR	
Złącze wejściowe RF	F-żeńskie, IEC 169-24
Pasmo częstotliwości wejściowej	950 - 2150 MHz
Pasmo częstotliwości wyjściowej	950 - 2150 MHz
Szerokość pasma wejściowego	Ustawiana
Impedancja wejściowa	75 ohm
Poziom sygnału wejściowego	- 60 dBm - -30 dBm
Zasilanie konwertera	Polaryzacja pionowa: 13.0 V dc Polaryzacja pozioma: 18.0 V dc Prąd: 500 mA (Max) Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
DiSEqC	DiSEqC 1.0 i 1.2
Kontrola przełączania pasm częstotliwości	22 kHz Tone
22 kHz Tone	Częstotliwość: 22± 2 kHz Amplitude: 0,6 ± 0,2 V
Demodulacja	QPSK
Prędkość transmisji	1 - 45 Ms/s

II. DEKODOWANIE SYGNAŁU A/V	
Strumień przesyłu danych	MPEG - 2 ISO/IES 13818
Standard Dekodera Video	MPEG -2 MP@ML
Prędkość wejściowa	Max. 60 Mbit/s
Stosunek wymiarów obrazu	4:3, 16:9 (Letter Box)
Rozdzielczość	720x576 (PAL), 720X480 (NTSC)
Standard Dekodera Audio	MPEG Poziom I i II - ISO/IEC 11172-3
Rodzaj sygnału Audio	Pojedynczy Kanał/ Podwójny Kanał Połączenie Stereo/ Stereo
Częstotliwość Próbkowania	32, 44,1 i 48 kHz
Grafika	256 pełen kolor

III. PAMIĘCI	
Procesor	STi 5518
Pamięć typu Flash	2 Mb
Grafika i Pamięć Systemu (SDRAM)	8 Mb

IV. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO/VIDEO	
TV SCART	Wyjście Video (CVBS, RGB) Wyjście Audio

S/PDIF	(strumień Dolby Digital) **ZŁĄCZE DIGITAL AUDIO**
VCR SCART	Wyjście Video (CVBS) Wejście Video (CVBS, RGB) Wyjście Audio
AUDIO R/L	RCA/Cinch Kontrola Głośności i Wyciszania
RS 232 C	9 pin D - sub Typ Współczynnik Transmisji Danych 115,2 Kbps

V. ZASILANIE	
Napięcie zasilania	90 - 260 VAC, 50 Hz/60 Hz
Rodzaj zasilania	SMPS
Pobór energii	Max 35 W
Pobór energii w stanie czuwania	> 5 W

VI. OTOCZENIE	
Temperatura użytkowania	+ 5 °C – + 50 °C
Temperatura magazynowania	- 40 °C – + 65 °C

VII. ROZMIARY FIZYCZNE	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	360x230x63 mm
Waga	1.2 kg

Gwarancja 6 miesięcy.