

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/modulator-ws-7992-hdmi-cofdm-dvb-t-dwukanalowy-p-4291.html>

MODULATOR WS-7992 HDMI - COFDM (DVB-T) - DWUKANAŁOWY



Cena	1 749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODULATOR WS-7992 HDMI - COFDM (DVB-T) - DWUKANAŁO
Kod producenta	dmt
Producent	SatLink

Opis produktu

~~MODULATOR WS-7992 HDMI - COFDM (DVB-T) - DWUKANAŁOWY~~



Modulator WS-7992 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, który wejściowy sygnał podany na złącze HDMI moduluje w standardzie DVB-T.

Można na niego podać sygnał zarówno SD, jak i w rozdzielczości Full HD. Posiada wejścia: 2xHDMI, 2xAV (RCA) oraz RF, które służyć może do sumowania sygnału wyjściowego z innym sygnałem telewizyjnym.

Urządzenie jest modulatorem dwukanałowym. Oznacza to możliwość podłączenia do niego dwóch źródeł sygnału oraz zmodulowania ich do postaci dwóch cyfrowych multipleksów DVB-T. Opcje konfiguracyjne pozwalają na dołożenie strumienia wyjściowego do istniejącej już instalacji DVB-T w sposób wybrany przez administratora lub inwestora.

Źródło sygnału stanowić mogą między innymi: odtwarzacze multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray, komputery PC, czy dekodery STB.

Modulator może więc posłużyć do dystrybucji treści najwyższej jakości w standardzie DVB-T, po kablu koncentrycznym w instalacjach telewizyjnych oraz instalacjach monitoringu przemysłowego.

Maksymalna przepływność strumienia wyjściowego wynieść może zgodnie ze standardem 31,68Mbit/s, przy czym maksymalna przepływność strumienia wideo to 18,0 Mbit/s.

Konfiguracji wszystkich parametrów dokonuje się przy użyciu przycisków oraz wyświetlacza

umieszczonych na przednim panelu modulatora.



Cechy wyróżniające:

- Cyfrowy modulator dwukanałowy DVB-T,
- Możliwość podłączenia dwóch źródeł sygnału HDMI oraz zmodulowania ich do postaci dwóch cyfrowych multipleksów DVB-T,
- Sprawdzony w wielu instalacjach modulator HDMI-DVB-T,
 - Konwersja sygnału z dowolnego źródła HDMI,
 - Wysokiej jakości sygnał cyfrowy standardzie HD/SD,
- Idealny do zbiorczych instalacji TV, hoteli, sklepów RTV, galerii, pubów, itp.
 - Prosta instalacja, intuicyjna konfiguracja,

Zastosowanie urządzenia:

Szpital

telewizja dla pacjentów
transmisja z sal operacyjnych
edukacja studentów
monitoring
reklamy

Sklepy i galerie handlowe

kanały promocyjne
dystrybucja sygnału wideo z odtwarzaczy DVD/Blu-ray
dystrybucja kanałów HD/SD dzięki istniejącemu okablowaniu
reklamy

Statki, jachty, promy

telewizja pokładowa odtwarzaczy multimedialnych
kanały informacyjne
kanały GPS i nawigacyjne
monitoring

Telewizja korporacyjna

firmowe kanały TV
kanały treningowe
wideokonferencje
edukacja
monitoring poglądowy

Szkoły i uczelnie

transmisja z lekcji i wykładów
telewizja uczelniana
kanały informacyjne
transmisja rozsyłana na laptopy, iPady, itp.

Sport

telewizja na bieżniach i w salach ćwiczeń

monitoring HD
transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości



Parametry techniczne:

Model	WS-7992	
Sekcja modulatora DVB-T	Standard	DVB-T COFDM
	Konstelacja	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Pasmo	6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
	Tryb FFT	2K, 8K
	Interwał bezp.	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	MER	35 dB
	Częst. RF	50-860 MHz
	Poziom wyj. RF	70...100 dBμV
	Impedancja	75 Ω
Video	Format	CVBS/HDMI
	Kodowanie	H.264
	Rozdzielczość	576i PAL/480i NTSC/ 1080p
	Złącza	RCA/HDMI 1.3
Audio	Format	Stereo L/R
	Kodowanie	MPEG-1 Audi Layer II
	Złącza	RCA
Ogólne	Zasilanie	DC 12 V/1.5 A
	Temp. pracy	0...50 °C
	Wymiar/Masa	280x203x61 mm / 1.26 kg

