

Dane aktualne na dzień: 11-10-2025 21:22

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9738-21-dcss-dscr-p-4159.html>



MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9738 - 2/1 DCSS /DSCR

Cena	369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9738
Kod producenta	dmt
Producent	Johansson

Opis produktu

MULTISWITCH UNICABLE II JOHANSSON 9738 - 2/1 DCSS /DSCR



Multiswitch 9738 posiada 2 wejścia sygnałów SAT np. z konwertera typu Twin , albo multiswitcha.
Na wyjściu uzyskujemy dwa sygnały Unicable DSCR na dwóch kanałach pracy:

- dla 1-2: 1076 - 1178 MHz
- dla 3-4: 1280 - 1382 MHz

- dla 5-6: 1284 - 1400 MHz
- dla 7-8: 1210 - 1420 MHz

Parametry techniczne:

Wejścia	-	2
Wyjścia	-	2
Częstotliwość	MHz	dla 1-2: 1076 - 1178 MHz dla 3-4: 1280 - 1382 MHz dla 5-6: 1284 - 1400 MHz dla 7-8: 1210 - 1420 MHz
Częstotliwość wyjściowa odbiornika	MHz	5-862 / 950-2150
Strata sygnału na przelocie	dB	2.5 / 2
Ilość wyjść dCSS/dSCR	-	1
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR	-	75 Ohm gniazdo Typu F (żeńskie)
dCSS/dSCR UBs	-	2
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR	dBμV	23
Straty w kanale zwrotnym	dB	>=8 dB (Typ 12)
Straty na odgałęzieniu	-	brak, AGC (automatyczna regulacja wzmacnienia)
Strata sygnału DVB-T/Kablowy	dB	-7
Pasmo i wybór polaryzacji	-	Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jedenkierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) Standard EN 50494 (SCD) Standard EN 50607 (SCD 2) SKY UK standard
Maksymalny pobór prądu	-	
Zasilanie	-	Z odbiornika STB, power inserter
Power inserter (2460+9669 dostępne osobno)	-	500mA max, 20V
Wymiary	mm	90x85x40 mm

Przykładowa instalacja z wykorzystaniem Multiswitcha Johansson Unicable 9738: