

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/switch-19-netis-st3116-16-port-10100mbps-p-4816.html>

Switch 19" Netis ST3116 | 16 port, 10/100Mbps



Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ST3116
Kod producenta	saturn
Producent	Netis

Opis produktu

Switch 19" Netis ST3116 | 16 port, 10/100Mbps

Szybki przełącznik Ethernet do szafy rack **Netis ST3116** zapewnia 16 automatycznie nawiązujących połączenie portów RJ45 10/100Mbps. Idealnie sprawdza się w małych i średnich biurach. Wszystkie porty obsługują funkcję Auto MDI/MDIX, przez co nie są konieczne krosowane kable ani porty Uplink. 16-portowy Szybki Przełącznik Ethernet dostarcza wysoce wydajne, łatwe i standardowe ulepszenie Twojej starej sieci do 100Mbps.

Cechy:

- 16 portów RJ45 10/100Mbps.
- Obsługuje automatyczną naukę adresów MAC i auto MDI/MDIX.
- Technologia Green Ethernet zapewnia oszczędzanie mocy urządzenia.
- Obsługuje rozszerzenie ramki Ethernet - Jumbo frame.
- Obsługuje tabelę adresów MAC - 8K.
- Wydajność 3,2 Gbps Switching Capacity.
- Model nie ma wiatraka, aby zapewnić ciche działanie.
- Standardowa 48 cm. stalowa obudowa.
- Automatyczna konfiguracja (Plug & Play)



Sprzęt	
Interfejs	16 portów RJ45 10/100Mbps, Automatyczne nawiązywanie połączenia, Auto MDI/MDIX
Dioda	PWR, 1-16 10/100M, 1-16 LNK/ACT
Zasilacz	100-240 V AC/50-60Hz
Wymiary (D x S x W)	432 x 200 x 44 mm
Funkcje Przetwarzania	
Standardowe	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Sterowanie przepływem danych, IEEE 802.3az
Metoda Dostępu	CSMA/CD
Metoda Transmisji	Zachowaj i Przekaż
Tempo Transmisji Danych	10/100Mbps(Półdupleks) 20/200Mbps(Pełen duplex)
Switching Fabric Capacity	3.2Gbps
Wbudowany Bufor	1.25M bits
Rozszerzenie ramki Ethernet (Jumbo Frame)	2KB
Tabela Adresów MAC	8K, automatyczna nauka
Inne	
Certyfikaty	FCC, CE
Środowisko	Temperatura pracy: 0°C~40°C Temperatura przechowania: -20°C~70°C Wilgotność podczas pracy: 5%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowania: 5%~90% bez kondensacji
Opakowanie	1 * ST3116 1 * Krótka instrukcja obsługi 2 * Wsporniki 1 * Kabel zasilający