

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/antena-televes-v-zenit-mix-vhfuhf-149302-p-4603.html>

Antena Televes V Zenit MIX VHF/UHF 149302



Cena	159,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	179
Kod producenta	149302
Producent	Televes

Opis produktu

Antena Televes V Zenit MIX VHF/UHF 149302

Antena V Zenit Mix hiszpańskiej marki Televes przeznaczona jest do odbioru sygnałów telewizji cyfrowej DVB-T zarówno z pasma **VHF** (MUX 8) jak i **UHF** (MUX 1,2,3). Dzięki specjalnej konstrukcji możemy regulować pasmo pracy anteny zachowując większy bądź mniejszy "odstęp kanałowy" od pasma szybkiego internetu LTE, który może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału telewizji cyfrowej.



Antena wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Elementy czynne anteny to dobrej klasy aluminium, metalowe elementy mocujące wykonane są z zamaku, a plastikowe z tworzywa ABS. Dzięki temu antena nie tylko świetnie się prezentuje ale co najważniejsze jest odporna na działanie warunków atmosferycznych przez wiele, wiele lat.

Antena jest złożona w 90%, a system szybkiego montażu pozostałych elementów sprawia, że

zmontowanie kompletnej anteny zajmuje kilka minut.

CSG Technology

W antenie V Zenit Mix tak jak i w jej wersji tylko na pasmo UHF V Zenit zastosowano technologię CSG (z ang. geometria wyboru kanału). Daje ona możliwość regulacji charakterystyki częstotliwości dzięki odpowiedniemu ustawieniu direktorów. Pasmo pracy anteny w zależności od potrzeb można ograniczyć do kanału 60, 59 lub 58. Dzięki temu antena skutecznie będzie tłumić wyższe częstotliwości, na których mogą pojawiać się zakłócenia (np. z pasma LTE) i tym samym odbierać "czysty" sygnał DVB-T w paśmie UHF zwłaszcza na wyższych kanałach.



Parametry techniczne anteny Televes V Zenit MIX VHF/UHF 149302:

Model	149302
Częstotliwość pracy UHF	470-774 MHz, 782 MHz, 790 MHz
Częstotliwość pracy VHF	174-230 MHz
Zysk UHF	15 dBi
Zysk VHF	8,5 dBi
Tłumienie wstecz UHF	
Tłumienie wstecz VHF	
Złącze	typu F
Filtrowanie pasma LTE	TAK
Wzmacniacz	NIE
Wymiary	960 x 540 x 640 mm

Antenę V Zenit Mix jest anteną pasywną, nie jest więc wymagane jej zasilanie. Zysk anteny w paśmie UHF to 15 dBi, a w paśmie VHF 8,5 dBi. Antena jest polecana do miejsc gdzie sygnał jest na dobrym poziomie.

