

Link do produktu: <https://cardsplitter.pl/dekoder-vuzero-rev2-hevc-h265-linux-nowosc-p-13106.html>

Dekoder VU+ZERO Rev.2 HEVC H.265 Linux Nowość



Cena	555,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64912677
Kod producenta	DANIEL
Kod EAN	8809288541968
Producent	Inna

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!

Informujemy że staramy się aby każde zamówienie było zrealizowane tego samego dnia. Paczki wysyłamy najpóźniej o godzinie 17:00 Polecamy wybieranie opcji Allegro inpost paczkomaty jako najszybszą i najpewniejszą formę dostawy.

Dekoder VU+ZERO Rev.2 HEVC H.265

Vu+ ZERO rev.2 to najnowszy odbiornik Vu+ na Linuksie z wgranym software OPENPLI na pokładzie plus gotowce oscam, listy kanałów.

Dekoder posiada czytnik kart 1 x CA z obsługą kodeka **HEVC/H.265**, w zestawie jest już z **nowym pilotem**. Posiada pojedynczą głowicę **DVB-S2** oraz procesor firmy Broadcom 7362 o częstotliwości 751 MHz, 512 MB DDR pamięci RAM i 256 MB pamięci Flash.

***Od poprzedniej wersji odbiornika ZERO Black różni się obsługą kodeka H.265/HEVC oraz nowym typem pilota - wydajemy pilot ir-300 (lepszy, szybszy, wielofunkcyjny)**

Nowy model o niewielkich wymiarach (160x145x30mm) oparty jest na systemie operacyjnym Linux (E2). Wystarczająca ilość złącz daje możliwość m.in. podłączenia do sieci LAN i współpracy z dyskami na USB. Jest to doskonałą alternatywą dla osób, które nie potrzebują gniazda CI i e-SATA.

Dane techniczne VU+ ZERO:

- Procesor 751 MHz
- Open-Source Linux System (zgodne z Enigma2)
- 512 MB pamięci RAM
- 256 MB Flash
- 1 x głowica DVB-S2
- MPEG-2/MPEG-4/ H.264 Hardware decoding
- MPEG-4/ H.265 (HEVC) Hardware decoding
- 1 x Smart card-Reader (Conax) - po przeprogramowaniu wielosystemowy
- Sieciowe gniazdo ethernet 10/100
- 2 x USB2.0
- wyjście HDMI 1.4
- 1 x wyjście Video i L/R audio (Jack)
- RS-232
- EPG (electronic program guide)
- Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
- nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
- menu OSD, obsługa Skinów
- Video text
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS

Dzięki dekoderoi masz możliwość dostępu do nieograniczonej listy kanałów i list ulubionych:

Parametry Video:

- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N 53 dB

Parametry Audio:

- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N 65 dB

Zasilanie:

- 12V max. 2A

Wymiary, masa:

- Wymiary: 160 x 145 x 30 mm
- Masa: 1 kg

Zasilanie:

- 100-240 V - 50-60 Hz
- Zewnętrzny zasilacz 12 V (2A)

Zdjęcie podglądowe dekodera Vu+ Zero z pilotem:

Zawartość zestawu:

- tuner VU+ ZERO
- kabel HDMI
- zewnętrzny IR sensor
- zasilacz
- pilot + baterie
- instrukcja

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!