Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 04:22

Link do produktu: https://cardsplitter.pl/octo-maximum-v-8-0-2-db-p-109.html

Octo Maximum V-8 0,2 dB



Cena	**190,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Octo**
Producent	**Maximum**

Opis produktu

Konwerter przeznaczony do realizacji zbiorczego odbioru telewizji satelitarnej za pomocą jednej anteny. Urządzenie eliminuje konieczność stosowania drogich multiswitchy.
Można zatem bezpośrednio podłączyć w sposób niezależny osiem tunerów satelitarnych.

Parametry techniczne:
Maximum OCTO V-8 LNB 0,2 dB FEATURES
Eight output universal LNB
Noise figure: 0.2 dB
Input frequency range Low band: 10.7 ~ 11.7 GHz
High band: 11.7 ~ 12.75 GHz
Output frequency range Low band: 950 ~ 1950 MHz
High band: 1100 ~ 2150 MHz
L.O. Frequency Low band: 9.75 GHz
High band: 10.6 GHz
LO Initial Accuracy ± 1.0 MHz
L.O. Phase noise 1 KHz Offset: -50 dBc/Hz
10 KHz Offset: -75 dBc/Hz
100 KHz Offset: -95 dBc/Hz Control signals Ca (V): 11.0 ~ 14.5 V
Cb (H): 16.0 - 20.0 V
Cc: 22 ± 4 kHz
Low band: Ca or Cb
High band: Ca & Cc or Cb & Cc Conversion gain 50 - 65 dB (Min.) Gain Variation ± 0.75 dB / 36 MHz
Image Rejection Min.: 40 dB 1 dB Compression Point 0 dBm (Min.)
Crosstalk Isolation Min. 18 dB Impedance Output: 75 Ω VSWR 2.5 : 1
Radiated Interference -45 dB D.C. Power 10 ~ 20 / 210 V dc / mA
Supurious Output -60 dBc (Max.) Operating temperature -30° ~ 60° C

Weight 350 g

Gwarancja 12 miesięcy.